

NICHIDO

ユアサオリジナル防雨型電工ドラム

雨・水に強い防雨型!!

防雨型なので、突然の雨や水のかかる場所での作業も安心!!
漏電しゃ断器付・エコノミータイプ!!

NPW-EK33YS

屋外型


30m

温度センサー〈焼損防止保護機能〉

電線を巻いたまま使用し、電線温度が80℃になると自動的に電気をしゃ断します。

復帰方法

〈自動センサー〉
センサーを指や布等で冷やすと自動でセンサーが復帰します。



電源ランプが点灯したままでは通電しない時は温度センサーが働いています。



※センサーを復帰する際は必ず接続している工具の電源を切ってください。復帰した際に動きだして危険です。

漏電しゃ断器〈過負荷漏電保護兼用〉



EKタイプ

漏電時に15mA感度で、0.1秒以内にしゃ断します。

15A以上使用時及びショート時にも作動します。

ポッキングプラグ

Ⓜ・!! どちらのコンセントでも使用OK!

- アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。
- コンセントから抜くと、アースピンが起き上がります。



防雨キャップ付き

335mm

220mm

275mm

型 式	長 さ	定 格	電 線 仕 様 (電線種×太さ×芯)	電源表示 ランプ	自動復帰 センサー	漏 電 しゃ断器	コンセント数	重量 (kg)	梱包数 (台)	標 準 価 格	元 払 発送単位	JANコード 4937305
■アース・過負荷漏電保護兼用						赤						
NPW-EK33YS	30m	100V/5A (全延時15A)	VCT 2.0×3	○	○	赤	15A⚡×3 (防雨キャップ付)	7.7	2	オープン	-	03635-8

■総発売元

日動工業株式会社

□本 社・工 場 TEL.06(6905)6905 FAX.06(6905)9788
 □札幌営業所 TEL.011(871)0577 FAX.011(871)0579
 □東京営業所 TEL.03(5683)4010 FAX.03(5683)4021
 □名古屋営業所 TEL.052(351)3666 FAX.052(352)7558
 □大阪営業所 TEL.06(6905)6905 FAX.06(6905)9788
 □福岡営業所 TEL.092(474)7955 FAX.092(474)6329

●お問い合わせは……

〈日動工業ホームページ〉<http://www.nichido-ind.co.jp/> 〈E-mail〉honsha@nichido-ind.co.jp

2014.10.